

LIITUMINE:

- * uus liitumine õhuliini mastil
- * liitumiskilbi õhuliini masti paigaldab OÜ Elektrilevi

LÜLITUSKILP:

- * lülituskilp paigaldada sokliga pinnasesse
- * lülituskilbile rajada kordusmaandus (üks elektrood 3...4m) ja pot.ühtlustusring $r=1m$, $h=0.15m$
- * maakaablite otsad sildistada, kaablitele jätta aasad ampertangidega mõõtmiseks
- * lülituskilpi paigaldada niiskuskindlas ümbrises kilbiskeem
- * hämaralüliti andur paigaldada lülituskilbi välisseinale

KAABELDUS:

- * maakaablite otsad kinnastada
- * maakaablid paigaldada kogu ulatuses torusse

ELEKTRILISED ÜHENDUSED ja MAANDAMINE:

- * proj.-d maakaablivõrk 3L+PEN (TN-C)
- * igale valgustile mastis eraldi sulavkaitse
- * mastivalgustid tehases komplekteeritud kaabliga
- * märgitud mastidele rajada ühe elektroodiga (3...4m) kordusmaandused

TINGMÄRGID:

- proj. kaabelliin
- ol.olev kaabelliin
- - - ol.olev õhuliin
- 35m liinilõigu pikkus postivaruga
- proj. metallmast
- ol.olev valgustusmast
- ⊗ proj. BGP281 LED16 730 DN09 12W
- ⊗ proj. BGP281 LED60 740 DN10 39W
- ⊗ ol.olev valgusti
- ⊕ proj. maandus
- ⊕ proj. lülituskilp
- ⊕ liitumiskilp

F NIMETUS	L 1	L 2	L 3	P	KAITSE
V1 Kärkna suund	0,23A	0,05A	0,05A	75W	3x B6A
V2 Tartu - Jõgeva mnt suund	0,22A	0,27A	0,27A	168W	3x B6A
LK KOKKU:	0,45A	0,33A	0,33A	243W	3x C6A

